

Codice SKU: **MBOMSI942****Prezzo: 69,00 € (IVA inclusa)**

MSI A520M-A PRO AM4 ATX

Descrizione

caratteristica

valore

Produttore processore	AMD
Preso per processore	Socket AM4
Processori compatibili	AMD Ryzen 3000 Series
Numero massimo processori SMP	1
Tipi di memoria supportati	DDR4-SDRAM
Numero di slot di memoria	2
RAM massima supportata	64
tipo di slot di memoria	DIMM
Canali di memoria	Dual-channel
Compatibilità ECC	ECC & Non-ECC

Velocità di memoria supportate	1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400
Senza buffer	Sì
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate	PCI Express 3.0, SATA
Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Numero di hard drive supportati	5
numero di dispositivi di archivio supportati	5
Supporto RAID	Sì
Livelli RAID	0, 1, 10
Scheda grafica integrata	No
Risoluzione massima	4096 x 2160
Numero di display supportati	2
Connettori USB 2.0	2
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	0
Numero di connettori SATA III	4
Numero di connettori SATA II	0

Numero di
connettori 0
SATA

Numero di
connettori 0
Parallel ATA

Connettore
pannello audio Sì
frontale

Connettore del
pannello Sì
anteriore

Connettore Sì
ATX (24-PIN)

Connettore Sì
ventola CPU

Numero di
connettori 2
ventola
chassis

Connettore
d'intrusione Sì
del telaio

Quantità porte 2
USB 2.0

Quantità di
porte USB 3.2
Gen 1 (3.1 4
Gen 1) di tipo
A

Quantità di
porte USB 3.2
Gen 1 (3.1 0
Gen 1) di tipo
C

Quantità di
porte USB 3.2
Gen 2 (3.1 0
Gen 2) di tipo
A

Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C	0
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantità porte VGA (D-Sub)	0
Quantità porte HDMI	1
Quantità porte DVI-D	1
Quantità di porte eSATA	0
Quantità porte PS/2	0
Quantità di porte IEEE 1394/Firewire	0
Uscite per cuffie	1
Microfono, spinotto d'ingresso	Sì
Wi-Fi	No
Collegamento ethernet LAN	Sì
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Controller LAN	Realtek RTL8111H
Wi-Fi standard	Non disponibile
Componente per	PC
Fattore di forma scheda madre	micro ATX
Famiglia di chipset per scheda madre	AMD

Chipset	
scheda madre	AMD A520
Sistema audio	7.1
Chip audio	Realtek ALC892
Colore del prodotto	Nero
Numero di fori di montaggio	8
Slot PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	1
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733020
Larghezza	236
Profondità	200
Altezza	60
quantità porte mSATA	0
Peso	698